20kV un 0.4kV elektroapgādes trases plāns
M 1:250



SKAŅOJUMI UN AKCEPTĒŠANAS SPIEDOGI

Objekta novietojuma shēma

Nosacītie apzīmējumi

- ūdensvads
- augstsprieguma elektrības kabelis
- zemsprieguma elektrības kabelis
- ielu apgaismojuma kabelis
- ielu apgaismojuma balsts
- elektroapgādes skapis
- G gāzes vads
- pazemes sakaru kabelis
- pazemes sakaru kanalizācija
- LK lietus ūdens kanalizācija
- K sadzīves ūdens kanalizācija
- WI proj. 0,4 kV KL
- proj. savienojuma uznava
- proj. plastmasas caurule/daļītā čaula

CEĻA APZĪMĒJUMI

- 1.SEGAS TIPS — Kursīš asfalta dilumkārta AC-11 surf 4cm; Kursīš asfalta apakšslāņa AC-16 base 6cm; Nesasītīts minerālmateriāls pamata nesošā virskārta (0/63) 10cm; Nesasītīts minerālmateriāls pamata nesošā apakškārta (0/56) 15cm; Salocīta ģeotekstila kārta 30cm
- 2.SEGAS TIPS — Betona bruģis 8cm; Nesasītīts minerālmateriāls pamata nesošā virskārta (0/63) 10cm; Nesasītīts minerālmateriāls pamata nesošā apakškārta (0/56) 15cm; Salocīta ģeotekstila kārta 30cm
- 5.SEGAS TIPS — Nesasītīts minerālmateriāls nasīcināta segums (0/32c) 10cm; Projektētā 5 SEGAS TIPA pamata konstrukcija 50cm
- 6.SEGAS TIPS — Nesasītīts minerālmateriāls nasīcināta segums (0/32c) 12cm; Profilēta esošā zemes klātne vai cita klātne
- Frēzēja juma zona — Kursīš asfalta dilumkārta AC-11 surf; Esošā segas konstrukcija — vid. 4cm
- Zaļā zona — Augu zeme, 20 cm biezumā apsēta ar daudzgadīgu zālienu
- Segumu izbūves robeža
- Projektētā ass
- Betona apmale 100.00.08
- Projektētā betona kante 100.32.11
- Projektētā grāvja mala
- Projektētā grāvja dibens
- Projektētā nocēluma robeža
- Projektētā ieraka (platums- 0.50-1.0m, dziļums- 0.15m)
- Demontējamie objekti un konstrukcijas

Tehniskie norādījumi

Tehniskā shēma izstrādāta pamatojoties uz AS "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem Nr. 30K020-03.02/2080 izd. 15/10/2015.g.

Objektā paredzēts:
1. Objekta izbūve vecama pēc vertikālā planējuma pabeigšanas, tehniskās shēmas darba rasējumiem un AS "Sadales tīkls" dotā darba uzdevuma;
2. Pārvietot ielas asfaltēšanas traucējošo 20kV kabeļu līniju A-053 posmā no Kursīšu ielas 26 (kadastra Nr. 80760070798) līdz Mēneles un Kursīšu ielas krustojumam atbilstoši Mezglam "A" lapā ELT-1-3;
3. Demontēt 0.4kV kabeļlīniju posmā no KS-0512-4-1 līdz UKS-0512-4-8, UKS-0512-4-8 pārslēgt pie Rīgas pilsētas reģiona transformatora apakšstacijas TP1129, skat. ST Rīgas reģiona kabeļlīniju pārcelšanas projektu sējumā Nr. 3 ;
4. 0.4kV kabeļlīnijas Z-0512-4 un Z-0512-3 pārgriezt pagaidāt caur savienojuma uzmavām un izvest no Šteinertu, Kursīšu ielas krustojuma;
5. Pārējā ceļa pārbūves daļā 20kV un 0.4kV kabeļlīnijas aizsargāt ar daļītajam aizsargčaulām atbilstoši trases plānam;
6. Pārcelamos kabeļus guldīt zemes transejā 1.0 m dziļumā no plānotās zemes virskārtas, ja to atļauj esošais kabeļa garums;
7. Ja pārcelamajiem kabeļposmiem veidojas garuma pārpalikums veidot cilpas transejas dziļumā;
8. Šķērsojot kabeļus līz 35 kV (t. sk. sakaru) vismaz 0.25 m attālumā (pa vertikāli), likt kabeli caurulē vismaz 1 m uz katru pusi no šķērsojamiem kabeļiem;
9. Šķērsojot caurulvadus (t. sk. gāzes) vismaz 0.25 m attālumā (pa vertikāli), kabeļus likt plastmasas caurulēs vismaz 2 m uz katru pusi no šķērsojamiem caurulvadiem;
10. Visus demontētos materiālus nodot A/S "Sadales tīkls";
11. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādes pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

Visus darbus izpildīt saskaņa ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un citiem pastāvošiem normatīviem.

Cauruļu stiprības klases.
Proj. Snipp & Snapp, izt. B klase;
Proj. Sting, izt. 1250N;
Proj. Hard, izt. 750N;

ELT-2-1 | ELT-2-2

Piezīmes:
1. **Kursīšu ielas ceļa seguma izbūve un esošā seguma atjaunošana paredzēta ceļa daļas projektā;**
2. **Esošo cauruļu savienojumos ar daļītajām aizsargčaulām izmantot cauruļu savienojuma uzmavas atbilstoši paraugam lapā ELT-5.**

PROJEKTĒTĀJS: SIA "A VIDE" (Ulbrokas bāz.1, Ulbroka, LV-2150; Tālr.: 67935402; E-pasts: info@avide.lv)	SADARBĪBĀ AR: SIA "Elektro PM" (Pieses bāz.2, Dzirc. LV4001; Tālr.: 67935402; E-pasts: info@elektropm.lv)	PASŪTĪTĀJS: Mārupes novada Dome (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167)	ARHĪVA. NR.: BP-470-2015
			PASŪT. NR.: 5-21960-2015
			STADIJA: BP
BŪVPROJEKTA VAD.: H.Nelsons 11.12.2015	OBJEKTS: Kursīšu ielas pārbūve (posmā no Daugavas ielas līdz Stipeles ielai)		MARKA: ELT
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.: A.Auziņš 11.12.2015	PROJEKTA DAĻA: ST pierīgas reģiona kabeļlīniju pārcelšana, ārējie tīkli		SĒJUMA NR: 2
PROJEKTĒJA: I.Šapelis 11.12.2015			MĒROGS: 1:250
PĀRBAUDĪJA:	RASĒJUMS: 20kV un 0.4kV el. apgādes KL trases plāns		RASĒJUMA NR.: ELT-2-1
			LAPAS NR.:

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Arnis Auziņš

Sertifikāta Nr. 70-2353

/datums/ /paraksts/